

LZD 2800

FEU ARRIÈRE MULTIFONCTION ROCA LZD 2800

DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|--|--------------------|
| Type de feux | Catégorie de feux | Feux LED |
| HOR 118 | feu multifonction arrière | oui |
| Nombre de LED | Feu de position arrière | Clignotant arrière |
| 27 | oui | oui |
| Feu de stop | Côté de montage | Tension |
| oui | universel | 12/24 V |
| Câble | Plage de température de fonctionnement | Niveau de sécurité |
| 4x0,5 mm ² ; longueur du câble 1 m, rond | de -30°C à +50°C | IP 68 |

OPIS

ROCA LZD 2800 c'est un feu arrière 3-fonctions LED. **Fonctions du feu:** - position arrière (0,25/0,55 W) - feu d'arrêt (2,3/4,7 W) - clignotant arrière (2,1/4,8 W)

